

Чтобы зайти в веб-конфигуратор роутера, сначала нужно подключиться к нему либо по Wi-Fi, либо по проводу.

Для этого надо:

1. Вставить интернет-кабель в порт WAN, а адаптер питания подключить к розетке.
2. Подключить компьютер по кабелю (через разъем LAN) или присоединиться к одной из беспроводных сетей, имя которых указано на этикетке. Пароль по умолчанию — «password».



3. Открыть браузер и зайти по адресу 192.168.1.254 или netis.cc.

4. Выполнить вход под учетной записью администратора с использованием логина «guest» и пароля, указанного на наклейке (guest@XXXX, где XXXX последние знаки MAC адреса, которые вводятся в верхнем регистре). У каждого экземпляра он будет отличаться.

В результате попадаем на стартовую страницу мастера быстрой настройки, где на одной и той же странице необходимо выбрать тип подключения к интернету и выполнить настройку Wi-Fi сетей.

5. Выбираем тип подключения «Динамический IP (DHCP)».

6. И настраиваем названия и пароли для вай-фай сетей 2,4 и 5 ГГц:

— Имя сети (SSID) меняем на своё.

— В поле «Пароль» укажите пароль на подключение к вашей беспроводной сети (минимум 8 символов).

7. Нажимаем кнопку «Сохранить».

netis Русский Advanced

### Быстрая настройка

**Подключение к Интернету**  
Динамический IP (DHCP)

**Настройка беспроводной связи**

Диапазон:  Wi-Fi сеть 2,4ГГц  Wi-Fi сеть 5ГГц

SSID:

Безопасность:  Выкл.  Вкл.

Пароль:  (Пожалуйста, введите 8-63 символов)

После автоматической перезагрузки роутера подключаемся к сети с вашим названием и с вашим паролем.